

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KAMU İSTİŞARESİNDEN SONRA

DEĞİŞTİRİLMİŞ ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ UYARINCA KAPASİTE TAHSİSİNE Ve İKİNCİL FİZİKSEL İLETİM HAKKI PİYASASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

MADDE 1 ENTERKONNEKSİYON HATLARININ TAHSİSİ

(1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)'ın senkron paralel bağlantılarına ait Kullanıma Açık Kapasite'nin (KAK) tahsisatı, katılım şartlarını taşıyan piyasa katılımcılarına ihale yolu ile yapılır. Tahsisat; piyasa katılımcıları arasında taraf gözetmeyen, şeffaf, rekabeti geliştirecek şekilde ve Fiziki İletim Haklarının (FİH) tahsisatı şeklinde gerçekleştirilir.

MADDE 2 TAHSİSATA KATILIM ŞARTLARI

(1) Piyasa katılımcılarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, geçerli bir Toptan Satış Lisansına sahip olmaları gerekir. Katılımcıların ayrıca TEİAŞ tarafından miktarı ve şekli İhale Kuralları Dokümanında yer alan bir teminatı TEİAŞ'a sunmaları, tahsisat ile ilgili kuralları içeren İhale Kuralları Dokümanını imzalamaları ve Dokümanda belirtilen şartları yerine getiriyor olması gerekir.

MADDE 3 İHALE YERİ VE YÖNTEMİ

(1) İhaleler TEİAŞ tarafından gerçekleştirilir ve bunun için İhale Platformu (FİH Katılımcılarının teklif dosyalarını sunduğu, ihale sonuçlarının duyurulduğu, FİH'lerin kullanıldığı, ikincil piyasa ve ihale ile ilgili iş ve işlemlerin yapıldığı, TEİAŞ tarafından yönetilen internet sayfası) kullanılır. İhale Platformunun internet adresi, TEİAŞ tarafından ilgili Piyasa Katılımcılarına duyurulur. İhale Platformunun devre harici olması durumunda İhale kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilir.

MADDE 4 İHALENİN DUYURULMASI

(1) Kapasite Tahsisi İhalesi, İhale Kuralları dokümanında öngörülen süre içinde TEİAŞ tarafından İhale Platformunda duyurulur. İhale Duyurusunda tekliflerin toplanma zamanı, İhale Sonuçlarının duyurulma süresi, İhale Sonuçlarına itiraz ile ilgili süreler belirtilir. TEİAŞ her bir enterkonneksiyon sınırı ve yönü (ithalat ve ihracat) için ayrı ayrı ihaleye çıkar.

MADDE 5 KULLANIMA AÇIK KAPASİTE (KAK)

(1) KAK, TEİAŞ tarafından mevcut ve öngörülen şebeke şartları, şebeke güvenlik kriterleri, bakım programları dikkate alınarak ve ENTSO-E metodolojisi kullanılarak ilgili komşu İletim Sistemi İşleticileri ile ortak olarak hesaplanır ve İhale Platformunda duyurulur.

MADDE 6 ENTSO-E Tanımlama Kodu (EIC KODU)

(1) Senkron paralel bağlantıların Kapasite Tahsisatında, İkincil Fiziki İletim Hakkı (İkincil FİH) piyasasında ve Program Bildirimi süreçlerinde Piyasa Katılımcılarına ait EIC kodları

kullanılır. TEİAŞ, Türkiye'deki EIC Ofisi olarak sınırötesi elektrik ticareti yapmak isteyen kullanıcılara EIC kodunu verir. İlgili Piyasa Katılımcısı daha önce başka bir EIC ofisinden EIC kodunu almışsa bu kodu TEİAŞ'a bildirir. Bu durumda kullanıcının bildirmiş olduğu EIC kodu kullanılır.

MADDE 7 TEKLİFLERİN SUNULMASI

(1) Teklifler İhale Platformu kullanılarak yapılır. Teklifler piyasa katılımcılarının yetkili temsilcileri tarafından veya onların vekil tayin ettikleri kişiler tarafından yapılır. Her bir teklifte; hangi enterkonneksiyon sınırı ve yönü için (ithalat ve ihracat) teklif verildiği, ilgili Piyasa Katılımcısının adı, EIC kodu, istenen KAK kapasitesi, her bir MWh için teklif edilen fiyatın açıkça yer alması şarttır. İhale Kuralları dokümanında tekliflerin sunulması ile ilgili diğer şartlara da uyulması gerekir. Kullanıcılar ilan edilen KAK değerinden daha yüksek bir kapasite talep edemez, etmesi halinde bu teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Teklifler, İhale Kuralları Dokümanında belirtilen para birimi üzerinden sunulur.

MADDE 8 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(1) Kapasite tahsisi için kabul edilen teklifler, Teklif Bedeline göre yukarıdan aşağıya sıralanır ve teklif edilen kapasiteler toplanır. Bu toplam, KAK miktarına eşit veya ondan az ise **İhale Takas Fiyatı** sifıra eşit olur. Bu durumda Sınır Ötesi İhale Katılımcıları (SÖİ), verdikleri tekliflerde talep edilen kapasiteyi ücretsiz olarak alır.

[Madde tadili, ENTSO-E CACM kodu Madde 35 ile uyum, çapraz Bölgesel Kapasitenin doğrulanması ve Teslimatı]

(2) **TEİAŞ Market sonuçlarının, Çapraz Bölgesel Kapasitesi ve Tahsis Kısıtlamaları ile tutarlılığını teyit etmelidir.** Kalan kapasite, KAK değerine ulaşana kadar sıralamadaki bir sonraki en yüksek Teklif Bedelini veren teklif sahiplerine verilir. En son kabul edilen teklifte; ilgili Piyasa Katılımcısına istemiş olduğu kapasitenin tamamı değil, ihalede sunulan toplam KAK değerini aşmayacak şekilde TEİAŞ'ın belirlediği minimum kapasite miktarından düşük olmamak üzere kapasitenin kalan kısmı verilir.

(3) En son kabul edilen teklif İhale Takas Fiyatı olur ve Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli bu fiyat üzerinden hesaplanır. Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli, ilgili Enterkonneksiyon ve yönde kapasite kazanan tüm teklif sahipleri tarafından İhale Takas Fiyatı üzerinden ödenir.

(4) İki veya daha fazla teklif sahibinin toplam kapasitelerinin, sunulan veya geriye kalan Kapasiteyi aşan miktardaki Kapasiteyle ilgili ve teklif kabul şartlarını sağlayan aynı fiyatlı teklifleri sunması halinde, sunulan veya geriye kalan Kapasite, ilgili teklif sahiplerine teklif ettikleri kapasite oranında verilir. Bu durumdaki piyasa katılımcılarına verilen kapasite, TEİAŞ'ın belirlediği minimum kapasite miktarından düşük olamaz. Kalan kapasitenin iki veya daha fazla teklif sahibi arasında diğer eşitlik şartlarına ve yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak paylaştırılamaması durumunda, **FİH**'ler TEİAŞ'ın belirlediği minimum miktar üzerinden verilir ve TEİAŞ, teklif verme zamanını ilgili **FİH**'lerin paylaştırılması için bir öncelik olarak kabul eder.

MADDE 9 İHALE SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1) İhale Sonuçları İhale Platformu üzerinden duyurulur. Bu duyuruda İhaleyi kazanan firmaların adları, kazanılan kapasite, İhale Takas Fiyatı yer alır.

MADDE 10 İKİNCİL FİZİKSEL İLETİM HAKKI(İkincil FİH)

(1) Kazanılan FİH, kayıtlı başka bir Piyasa Katılımcısına devredilebilir. Devir işlemi için İhale Kuralları Dokümanında yer aldığı şekilde ve süresi içinde TEİAŞ bilgilendirilmelidir. Bir devir durumunda dahi Enterkonneksiyon Kapasite Bedeli ödeme yükümlülüğü ilk FİH sahibinin olur. Devir için FİH'in ilk sahibinin TEİAŞ'a karşı bütün mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. Devir yapıldıktan sonra devredilen FİH'in kullanım hakkı devir yapılan yeni Piyasa Katılımcısının olur.

MADDE 11 KAPASİTENİN KULLANILMASI

[Madde tadili, ENTSO-E FCA kodu Madde 36 ile uyum, Fiziksel İletim Hakları]

(1) İhale ile kazanılmış veya İkincil Piyasada başka bir Piyasa Katılımcısından satın alınmış olunan FİH'lerin kullanılmaması durumunda ilgili Piyasa Katılımcısı herhangi bir ceza ödemez. Ancak ENTSO-E sahası sınırları içerisinde tahsis edilmiş veya İkincil Fiziki İletim Hakkı Piyasası'nda devralınmış kapasite miktarlarının tamamını veya bir kısmını İhale dokümanında belirtilen Bildirim Zamanı içinde kullanacağını bildirmeyen Fiziki İletim Hakkı sahipleri, ücret ilkesi doğrultusunda bir ödeme elde etme hakkına sahip olacaktır

(2) Sahip olunan kapasitenin kullanılması durumunda ilgili FİH'in sahibi tarafından TEİAŞ'a, süresi ve şekli İhale Kuralları Dokümanında belirtilen şekilde Muhatap Bildirimi yapılması gerekir. Muhatap Bildiriminde ilgili enterkonneksiyon hattının diğer tarafındaki Piyasa Katılımcısının EIC kodu belirtilir.

(3) FİH sahib(ler)inin veya ilgili enterkonneksiyon sınırının diğer tarafında kapasite tahsisine hak kazanmış karşı taraf piyasa katılımcısının Türkiye tarafındaki Muhatap(lar)ının, süresi ve şekli İhale Kuralları Dokümanında belirtildiği şekilde TEİAŞ'a Program Bildiriminde bulunması gerekir. [Ekleme,ENTSO-E FCA kodu Madde 40 ile uyum , Fiziki İletim Hakkı Muhatapı hakkında Genel Hükümler] FİH sahipleri PTR sahipleri, Muhatap Kurallarına uygun olarak onların adına elektrik alışverişi programları için üçüncü şahıslara (kayıtlı) yetki verebilir. Muhatap Bildirimi ile uyuşmayan Program Bildirimi kabul edilmez. TEİAŞ kendisine gelen Program Bildirimi ile ilgili enterkonneksiyonun diğer tarafındaki İletim Sistemi İşleticisine gelen Program Bildirimini karşılaştırır. Bu bildirimlerin uyuşmaması halinde ilgili Piyasa Katılımcısından Program Bildirimini düzeltmesi istenir. Süresi içinde düzeltilmeyen Program Bildirimi, ilgili uluslararası düzenlemelerde yer aldığı şekilde TEİAŞ tarafından değiştirilir veya tamamen reddedilir.

(4) İlgili Piyasa Katılımcısı ayrıca PMUM'a da Program Bildirimi yapmak zorundadır.

MADDE 12 FİZİKİ İLETİM HAKLARI (FİH)'NİN AZALTILMASI

(1) Acil durumlarda, önceden öngörülemeyen şebeke şartlarında, enterkonneksiyon hatlarındaki arızada veya Programlı Bakımın uzaması durumunda tahsis edilmiş FİH'lerde Azaltma uygulanır. Bu durum FİH sahiplerine derhal bildirilir.

(2) Bu bildirim İhale Kuralları Dokümanında belirtilen bildirim süresinden önce yapılmışsa FİH sahibine ödeme yapılır. Bu durumda ilgili Piyasa Katılımcısı tarafından verilen Program Bildiriminin azaltılan kapasite değerine göre verilmesi gerekir.

(3) Bu bildirim İhale Kuralları Dokümanında belirtilen bildirim süresinden sonra yapılmışsa program gerçekleştirilmiş kabul edilir.

[Tadil edilecek Madde, ENTSO-E CACM kodu Madde 80 Mücbir Sebep (fors majör) durumunda sağlamlık ve FCA kodu Madde 60 Tazminat kuralları ile uyum]

(4) Ödeme son FİH sahibine yapılacaktır. Kısılanmış saatler ve kapasite ile İhale Takas (Clearing) Fiyatı dikkate alınacaktır.

ENTSO-E sahasının dışında tahsis edilen Kapasiteler için, İhale Kralları Belgesinde belirtilen Mucbi sebep olaylarında ödeme yapılmayacaktır. TEİAŞ, İhale Kurallarında belirlenen maksimum zaman süresine kısıtlama uygulayabilir, bu süre TEİAŞ tarafından garanti edilecektir.

Eğer ENTSO-E saha sınırları içerisinde tahsis edilen Kapasite, bir Acil Durum veya Mücbir sebep yüzünden kısıtlanırsa, TEİAŞ, aşağıdaki yükümlülükler uyarınca, bu acil Durum veya Mücbir sebep süresi için geri ödeme yapacak veya tazminat sağlayacaktır:

- Eğer örtülü tahsis var ise, nakliye acentaları veya merkezi muhattap taraflar, böyle bir kısıtlama sonucu oluşan dengesizlikten doğacak mali hasara veya kâra tabi değillerdir.
- Kapasite açık tahsis yoluyla tahsis edilir ise, piyasa katılımcılarının açık tahsis sürecinde kapasitesi için ödenen fiyatın geri ödenmesi hakkına sahip olacaktır.

MADDE 13 ÖDEMELER

(1) Ödemeler TEİAŞ'a, İhale Kuralları Dokümanında yer alan hesap no'larına belirtilen süre içinde yapılır. Enterkonneksiyon Kapasite Tahsis Bedeli ve Enterkonneksiyon Kullanım Bedeli FİH kazanan ilgili Piyasa Katılımcısından tahsil edilir. Süresi içinde yapılmayan ödemelere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Kanununda belirtilen oranlarda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 14 TEMİNAT MEKTUBU

(1) Kapasite Tahsisi İhalesine katılım isteyen Piyasa Katılımcıları TEİAŞ'a Teminat Mektubu sunar. Teminat Mektubunun süresi, şekli ve Teminat miktarı İhale Kuralları Dokümanında belirtilir.